










































































Universal κοντρόλ γκαραζόπορτας με αυτόματη ανίχνευση, που αντιγράφει τηλεχειριστήρια σταθερού ή κυλιόμενου κωδικού (rolling & fixed code).

YT 12130  black green red yellow blue			Multi frequency AUTO SCAN Rolling code & Fixed code Duplicator for Door/Barrier							
										
ADYX	ALLMATIC	ALLMATIC	ALLMATIC	ALLMATIC	APERTO	APERTO	APRIMATIC	BALLAN		
										
BALLAN	BENINCA	BENINCA	BENINCA	BENINCA	BENINCA	BFT	BFT	BFT		
										
BFT	BFT	BFT	CARDIN	CARDIN	CARDIN	DEA	DEA	DITEC		
										
FAAC	FADINI	GENIUS	GENIUS	GENIUS	GENIUS	GIBIDI	GIBIDI	GIBIDI		
										
KEY	KEY	KING GATES	LABEL	MHOUSE	MOOVO	NICE	NICE	NOVOFERM		
										
O & O	O & O	O & O	PRASTEL	PRASTEL	PRASTEL	PRASTEL	PRASTEL	NEO		
										
PUJOL	PUJOL	RIB	SEAV	SICE	SOMFY	SOMMER	SOMMER	SOMMER		
										
TAU	TAU	TELCOMA	TELCOMA	VDS	SM50P	V2	LIFE	GLOBMATIC		



ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΥΤ 12130







ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ



ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΟΝ ΔΕΚΤΗ









ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

BRAND	MODEL	D.O.R.
ACM	TX2, TX2 COLOR, TX4	
ADYX	TE4433H BLUE, 433-HG BRAVO	
AERF	COMPACT, HY-DOM, MERCURI B, MERCURI C, SABUTON, MARS, SATURN, ST3/N, TERRA, TMP-1, TMP-2, UNITECH	
ALLMATIC	BROWN, BROWN RED, BRO.OVER, PASS, MINIPASS, TECH3	
APERIO	GO, GO PRO, GO MINI	
APERTO (Sommer)	4020-TX03-434, TX02-434-2, TX02-868-2	
APRIMATIC	TR, TM4, TXM	
ATA	PTX4 BLU, PTX4 PINK	
AVIDSEN	104251, 104250, 104250 OLD, 104250 RED, 104257, 104350, 654250	
BALLAN	FM400, FM400E	
BENINCA	TO. GO. WV, TWV, ROLLKEY, APPLE, LOTWCV, CUPIDO, TO.GO. QV	
	IO	
BFT	MITTO, MITTO M, MITTO RCB, MITTO A, TRC, GHIBLI, MURALE, KLEIO	
CARDIN	TRQ S449, TRQ S449 GREEN (PRECODE), TXQ S449, TXQ S449 GREEN, TRQ S486, TXQ S486, S437 TX, XRADO	



ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ YT 12130

BRAND	MODEL	D.O.R.
CASALI	JA33 AMIGO	
	GENIUS/CASALI A252RC	
CHAMBERLAIN/LIFT MASTER/ MOTOR LIFT	953ESTD, 371LM, 971 LM, 84330E, 94334CE, 94333E/94334E/94335E, 9747E, 1A5639-7, 1A5477, 1A6487, 132B2372, 94330EML/9333EML/94335EML, 84330EML/84333EML/84335EML, 8747EML	
CLEMSA	MUTANCODE, T, T-8, E-CODE N	
	MASTERCODE MV	 ATTENTION! FIXED CODE
DASPI	ZERO RC	
DEA SYSTEM	PUNTO 278, GOLDR, GENIE R 273, GENIE R-GT2N, MIO TR, GT2M, TRN	
DITEC	BIXLP, GOL4, BIXLG	
DOORHAN	TRANSMITTER4	
DOORMATIC	MILENY, MILENY-EVO	
ECOSTAR	RSC, RSE, RSZ	
ERREKA	IRIS, ROLLER 2, ROLLER 433, ROLLER 868, SOL433, SOL868, VEGA 433, VEGA 868	
FAAC	TML 433SLH, DL 868 SLH, XT 868 SLH, XT 433 SLH, T 868 SLH, T 433 SLH, XT 868 SLH BLACK, XT 433 SLH BLACK	
	XT 433 RC, TE433HG, XT4 433 RCBE	
FADINI	JUBI-SMALL, JUBI 433	
GENIE	GITR-3, GIT, GICT390, GIFT390-1, G3T-BX, G1T-BX, GM3T, GICTD, GIFTD	




ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ YT 12130

BRAND	MODEL	D.O.R.
GENIUS	AMIGOLD, AMIGO, KILO	
	BRAVO, ECHO	
GIBIDI	AU1600, AU1600 WOOD, AU1680, AU1680 WOOD, DOMINO	
JCM	NEO, TWIN	
	GO, GO PORTIS, GO NORTON,	
KBLUE	ETH-TEL01	
KEY	900TXB-42R, TXB44R, SUB44R	
KING GATES	CLIPPER, STYLO	
KLING	KUA, KUA E, KUA S	
LABEL	SPYCO	
LIFE	FIDO	
LINEAR	MCT-11, ACT-21, ACT-22, STING RAY ACT-31, STING RAY ACT-34B	
MERLIN2.0	E945M, E943M, E940M	
MERLIN/PROLIFT	C945, C940, C943, M842, M844	
MHOUSE	TX3, TX4, GTX4	
MOOVO	MT4G	
NICE	SMILO, FLOR-S, VERY-VR, FLOR-S ERA	
	ONE (ON), ON ERA, INTI, ERGO, PLANO, ONE (ON FM)	













ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ YT 12130

BRAND	MODEL	D.O.R.
NORTON	NEO, TXCD	
	GO NORTON, GO MINI NORTON	
NOVOFERM	MCHS, MICRO-NOVOTRON 502, MINI-NOVOTRON 504, MICRO-NOVOTRON 502, MICRO-NOVOTRON 504, MICRO-NOVOTRON 31, MICRO-NOVOTRON 51, MINI-NOVOTRON 30, MINI-NOVOTRON 50, MNHS,	
O&O	TX, T.COM R4-2, T.COM R8-2, TWIN, TX (NEO)	
PECCININ	TX MENBRANA	
PRASTEL	MTE, MPSTLE, MPSTP2E, TCE, BFOR, TRQ-P, SLIM-E	
PUJOL WARNING YOU MIGHT FACE CUSTOMISED CODES NOT DUPLICABLE	TWIN, VARIO, VARIO MARS, VARIO OCEAN, NEO	
RIB	LITHIO	
ROPER	NEO	
	GO ROPER, GO MINI ROPER	
SABUTOM	BROOVER, BROSTAR	
SEA	HEAD, SMART DUAL ROLL, SMART-3 ROLLING CODE, COCCINELLA ROLL	
SEAV	BE HAPPY RS	
SECULUX	NEO	
SILVELOX	Mhz2007, QUARZ SAW	



ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ YT 12130

BRAND	MODEL	D.O.R.
SIMINOR	CVXNL, MITTO	
	SIM433	
SOMFY	K-EASY, K-EASY NEW, K-EASY OLD, MITTO, KEY GO RTS, TELIS RTS, KEYTIS RTS, KEYTIS RTS NS, ALARMA	
SOMMER	4010, 4011, 4014 TX03-434-2, 4013 TX03-434-4, 4020 TX03-868-4, 4026 TX03-868-2, 4022 TX02-434-2, 4025 TX02-868-2, 4031 TX08-868-4	
STAGNOLI	KALLISTO, VENUS AV223	
TAU	250K-SLIMRP, 250K-SLIMR, 250T-4RP	
TELCOMA	FM400E, FM400	
TOR LIFT	TORMIT4	
V2	TSC, TXC, TRC, HANDY, PHOENIX, PHOX 433	
VDS	ECO-R, TRQP	

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΥΤ 12130 ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ ΓΚΑΡΑΖ ROLLING & FIXED CODE



Universal κοντρόλ γκαραζόπορτας με αυτόματη ανίχνευση, που αντιγράφει τηλεχειριστήρια σταθερού και κυλιόμενου κωδικού (rolling & fixed code).

Duplicating fixed code - Duplicating Rolling code : (αντιγραφή για Σταθερό κωδικό - κυλιόμενο κωδικό)

1. Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο 1 του ΥΤ12130, πατήστε 4 φορές το κουμπί 2.
2. Αφήστε και τα δύο κουμπιά. Τώρα η λυχνία LED εκπέμπει ένα σύντομο φλας (κόκκινο) κάθε 2 δευτερόλεπτα.
3. Τοποθετήστε το αρχικό τηλεχ / ήριο για προγραμματισμό μπροστά από το ΥΤ12130 σε απόσταση περίπου 5cm
4. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο του αρχικού τηλεχειριστηρίου και περιμένετε μέχρι να αναβοσβήσει η λυχνία του ΥΤ12130 ταχύτερα και το χρώμα να αλλάξει σε μπλε . Αυτό επιβεβαιώνει τη σωστή εκμάθηση του κώδικα. Το βήμα μπορεί να πάρει μερικά δευτερόλεπτα.
5. Ενώ η λυχνία αναβοσβήνει (μπλε) , πατήστε το πλήκτρο του ΥΤ12130 που θέλετε να αντιγράψετε τον κωδικό που μόλις μάθατε, και κρατήστε το πατημένο έως ότου η λυχνία LED να σβήσει. Αυτό το βήμα μπορεί να διαρκέσει μερικά δευτερόλεπτα
6. Το αντίγραφο έχει συμβεί με επιτυχία. Τώρα ελέγξτε τη σωστή λειτουργία του νέου τηλεχειριστηρίου

Σημείωση: Για να αντιγράψετε περισσότερα κουμπιά για το ΥΤ12130, παρακαλούμε να επαναλάβετε την ενέργεια από το βήμα 1.

Για κυλιόμενο κωδικό ακολουθείστε ακόμη τα παρακάτω βήματα :

7. "Ταιριάξτε" το νέο τηλεχειριστήριο με τον δέκτη σας. (Δείτε τον κατάλογο συμβατότητας που υπάρχει παρακάτω σε αυτό το εγχειρίδιο).

• Για να ενεργοποιήσετε το τηλεχειριστήριο στο δέκτη για τα μοντέλα που φέρουν αυτό το σήμα ακολουθήστε ως εξής:

1. Πρώτα απ' όλα, πρέπει να είστε κοντά στον δέκτη
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το προγραμματισμένο κουμπί για 10 δευτερόλεπτα, όταν η λυχνία LED αρχίσει να αναβοσβήνει, αφήστε το κουμπί.
3. Περιμένετε μέχρι να σβήσει η ενδεικτική λυχνία LED. Το ταίριασμα έχει γίνει, τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το νέο σας τηλεχειριστήριο.

• Για να ενεργοποιήσετε στο δέκτη όλα τα άλλα μοντέλα με την εξής ένδειξη ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του δεκτή.

• Για όλα τα μοντέλα με την εξής ένδειξη δεν χρειάζεται συντονισμός με τον δέκτη και το χειριστήριο είναι έτοιμο προς χρήση

Προσοχή: Οποιοσδήποτε δέκτης ίσως έχει την εφαρμογή 'radio-mode' απενεργοποιημένη. Σε αυτή την περίπτωση το ταίριασμα των νέων τηλεχειριστηρίων πρέπει να γίνει χειροκίνητα σύμφωνα με το εγχειρίδιο του δεκτή.






1. Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο 1 του ΥΤ12130, πατήστε 4 φορές το κουμπί 2.
2. Αφήστε και τα δύο κουμπιά. Τώρα η λυχνία LED εκπέμπει ένα σύντομο φλας (κόκκινο) κάθε 2 δευτερόλεπτα.
3. Τοποθετήστε το αρχικό τηλεχειριστήριο για προγραμματισμό μπροστά από το ΥΤ12130 σε απόσταση περίπου 5 cm.
4. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο που θα προγραμματιστεί από το αρχικό τηλεχειριστήριο, μέχρι να ανάψει η λυχνία με σταθερό φως. αφήστε τώρα το κουμπί.
5. Το ΥΤ12130 θα εκπέμπει ένα σύντομο **κόκκινο** φλας κάθε 2 δευτερόλεπτα. 6. Μεταδώστε τώρα τον κωδικό SEED του αρχικού τηλεχειριστηρίου
α) **για BFT** χρησιμοποιώντας μια καρφίτσα πατήστε το κρυφό κουμπί στο πίσω μέρος του πρωτότυπου χειριστηρίου
β) **για V2**, πατώντας τα κουμπιά 1 και 2 ταυτόχρονα.
7. Τώρα, η λυχνία LED θα αλλάξει τη λειτουργία φλας (πιο γρήγορα) και το χρώμα (**ΜΠΛΕ**), για να επιβεβαιώσει την σωστή εκμάθηση κώδικα. Αυτό το βήμα μπορεί να διαρκέσει μερικά δευτερόλεπτα
8. Αυτή τη στιγμή, πατήστε το κουμπί στο ΥΤ12130 που θέλετε να αποθηκεύσετε τον κωδικό και κρατήστε το πατημένο μέχρι η μπλε λυχνία να σβήσει.
9. Ενεργοποιήστε τώρα τη διαδικασία εισαγωγής του νέου τηλεχειριστηρίου στον δέκτη.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την αντιγραφή χρειάζεται το πρωτότυπο MASTER τηλεχειριστήριο των μοντέλων FAAC / GENIUS. Είναι χειριστήριο MASTER αν πιέζοντας οποιοδήποτε κουμπί το LED θα ανάψει διπλή φορά αντί για μια.

1. Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο 1 του ΥΤ12130, πατήστε 4 φορές το κουμπί 2.
2. Αφήστε και τα δύο κουμπιά. Τώρα η λυχνία LED εκπέμπει ένα σύντομο φλας (κόκκινο) κάθε 2 δευτερόλεπτα
3. Τοποθετήστε το αρχικό τηλεχειριστήριο για προγραμματισμό μπροστά από το ΥΤ12130 σε απόσταση περίπου 5 cm
4. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο που θα προγραμματιστεί από το αρχικό τηλεχειριστήριο, μέχρι να ανάψει η λυχνία με σταθερό φως. αφήστε τώρα το κουμπί.
5. Το ΥΤ12130 θα εκπέμπει ένα σύντομο **κόκκινο** φλας κάθε 2 δευτερόλεπτα . Αυτή η ένδειξη ενημερώνει τον χρήστη για την ορθή εξέλιξη της διαδικασίας αντιγραφής του τηλεχειριστηρίου, όμως είναι απαραίτητο να γίνει επιπλέον εκπομπή του κωδικού SEED ώστε να ολοκληρωθεί επιτυχώς το αντίγραφο.
6. Προετοιμάστε το τηλεχειριστήριο GENIUS για την εκπομπή κωδικού SEED. Πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά 1 και 2 (όπως δείχνει η εικόνα) 
7. Ενώ η λυχνία LED του τηλεχειριστηρίου FAAC / GENIUS αναβοσβήνει, τοποθετήστε το πρωτότυπο μπροστά από το ΥΤ12130 σε απόσταση 5cm και πατήστε το κουμπί μέχρι η λυχνία LED να αλλάξει τη λειτουργία φλας (πιο γρήγορα) και σε χρώμα (**ΜΠΛΕ**).
8. Αυτή τη στιγμή, πατήστε το κουμπί στο ΥΤ12130 που θέλετε να αποθηκεύσετε τον κωδικό και κρατήστε το πατημένο μέχρι η μπλε λυχνία να σβήσει.
9. Το αντίγραφο έχει συμβεί με επιτυχία. Τώρα ελέγξτε την αυτοματοποίηση της σωστής λειτουργίας του νέου ΥΤ12130 τηλεχειριστήριο πατώντας δύο φορές το αντιγραμμένο κουμπί. Αν το κόκκινο LED αναβοσβήνει μόνο 3 φορές και σβήνει τότε η αντιγραφή δεν έγινε σωστά και πρέπει να ακολουθήσετε τα βήματα από την αρχή